



Caractéristiques Philips Ballast Ferromagnétique Forte Puissance HID BHD 2000 L76 380 400 415V 50Hz HP-31

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Vendu à l'unité - Carton complet **1**

## Informations Générales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Réf.                       | 180300                                   |
| EAN                        | 8711500996695                            |
| Marque                     | Philips                                  |
| Nom du fabricant           | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| Lampdirect Garantie Totale | 1 an                                     |

## Informations techniques

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Technologie                | Accessoire              |
| Adapté pour lampe          | HPI, HPL, MH, SON       |
| Ballast pour lampe         | HPI, HPL, MH, SON       |
| Puissance Maximale Estimée | 2000                    |
| Dimmable                   | Non dimmable            |
| Nombre de lampes           | 1                       |
| Type de capteur            | Pas de détecteur        |
| Référence Article          | Accessory - HID Ballast |

## Gear Information

|       |          |
|-------|----------|
| EOC8  | 74276600 |
| Gamme | HID      |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

